

AM1000 Tűzjelző központ, oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.



Automatikus tűzoltósági átjelző, oldalfalra szerelve, a tűzjelző központ fölé.



22051EI Optikai füstérzékelő, címezhető, a mennyezetre szerelve.



52051REI Hősebességérzékelő, címezhető, a mennyezetre szerelve.


Az automatikus érzékelőket a mennyezetre kell szerelni, a helyiség geometriai középpontjában, vagy több érzékelő esetén a helyiségben egyenletesen eloszva. Az érzékelőket pillérektől, lámpáktól min. 60 cm távolságra, ill. a szellőző rendszer befúvó vagy elszívó szerelvényeitől 1 méterre kell elhúzni.



DNRE+22051EI Mintavevő kamrás légcsatorna érzékelő ház, optikai füstérzékelővel a légcsatorna elszívó ágába szerelve.



MCPA5-R01-I Kézi jelzésadó, az oldalfalra szerelve, a padlótól 1,5 m magasan.



SC-6+doboz Vezérlő modul, 6 felügyelt kimenettel, oldalfalra szerelve a központ fölé.



ME201E+doboz Vezérlő modul, 1 programozható relé kimenettel, oldalfalra szerelve, a központ fölé.



CWS0-RR-S1+CSR Tűzjelző hangjelző, beltéri kivitel, az oldalfalra szerelve, a mennyezet alatt 20 cm-re, vagy a padlótól 3 m magasan.

———— "a" jelű: tűzjelző BUS, ill. hurok kábel: JB-Y/St/Y 1*2*1 mm.

- - - - - "b" jelű: tűzjelző jelző kábel: JB-H/St/H 2*1,5 mm, E60.

Tűzeseti vezérlés:

Szellőzés leállítása 1db NC kontaktus

M1	V1 verzió - tervelenörzés utáni módosítás	2017.06.28.	Hegedűs Z.
Módosítás	Leírás	Dátum	Tervező
HEGEDŰS ZOLTÁN VAGYONVEDELMI VÁLLALKOZÓ 1174 Budapest, Kvasz András u. 47/D. tel.:0620-9372-927, e-mail: hz2000@t-online.hu		Tárgy: Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Területi Védőnői és Házi Gyermekorvos Rendelő felújítása 1145 Budapest, Csertő park 3/b-c. Hrsz.: 39470/64	
Tervező: Hegedűs Zoltán		Rajzszám: GY-05	
Vezető tervező: Nádasi Péter		Verzió: V1	
Tervező: Hegedűs Zoltán		Lépték	
Vezető tervező: Nádasi Péter		Dátum: 2017. június 28.	
Tervező: Hegedűs Zoltán		Rajz: Tűzjelző rendszer rendszerterv	